

## FICHA TÉCNICA

00099510606



### ARO PORTA ATI\_RACK RJ\_FLEX A500 PC6\_CC6\_FO2 INT

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 400x500                                    |
| EAN                  | 5600307036174                              |
| Aplicação            | Embutida (INT)                             |
| Caixa base           | P125 - cód. 0009712<br>P200 - cód. 0009732 |
| Sistema de Fecho     | Puxador rodar plástico                     |
| Cor                  | Branco - RAL 9010                          |
| Código Pautal        | 85176200                                   |
| Peso Bruto (Kg)      | 3                                          |
| Volume (m³)          | 0.015                                      |

### Materiais

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Aro e porta | Alumínio lacado a branco |
| Painel      | Alumínio lacado a branco |

### Protecção e Segurança

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Índice de Protecção IP | 42                  |
| Índice de Protecção IK | 07                  |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

### Repartidor cliente - Par de cobre (RC-PC)

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nº Saídas PC         | 6    |
| Categoria            | CAT6 |
| Reserva não equipada | 3    |

### Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nº Saídas CC    | 6         |
| Gama Frequência | 5-2400MHz |

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Perdas inserção (dB)             | 47Mhz - 12dB<br>862MHz - 12dB<br>950Mhz - 11dB<br>2150MHz - 11dB |
| Rejeição entre saídas (dB)       | >20                                                              |
| Passagem DC                      | Sim                                                              |
| Atenuação do conector Compressão | 0,001dB                                                          |

### Repartidor cliente - Fibra Óptica (RC-FO)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nº Saídas FO        | 2      |
| Adaptador           | SC/APC |
| Atenuação adaptador | 0,2dB  |

### Espaço de Reserva

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nº U's de Reserva | 6 |
|-------------------|---|

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Área Reserva (LxAxP) | Caixa Base 0009712 - 290x280x115mm<br>Caixa Base 0009732 - 290x280x180mm |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Características Eléctricas

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Pde – 30K  | Caixa Base 0009712 - 43W; Caixa Base 0009732 - 48,5W |
| Frequência | 50Hz                                                 |

## Acessórios Incluídos

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Terra              |                                                |
| Nº barramentos     | 1x(3x10mm <sup>2</sup> + 3x16mm <sup>2</sup> ) |
| Etiquetas Marcação | Sim                                            |

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|              |             |
|--------------|-------------|
| Normas       | EN 62208    |
| Directiva    | 2014/35/UE  |
| Regulamentos | Manual ITED |

## Proteção Ambiental

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado.  
Consulte as características técnicas.